

Присоединенная мощность	0 кВА
Мощность компенсирующих устройств	0 кВАр
Годовое потребление электроэнергии (активное)	3 173,1 тыс. кВт×ч
Годовое потребление электроэнергии (реактивное)	Учет не ведется
Категория электроприемников	III (третья)

2.1.3. Приборы учета.

Приборы учёта потребляемой электрической энергии установлены в вводных щитах учёта 0,4 кВ на объектах. Электросчётчики установлены не на границе балансовой принадлежности.

Тип средств учета – СА 4У И672 М; ЦЭ6803ВМ; Меркурий 230 AR; Меркурий 230АМ.

2.2. Организация эксплуатации электроустановок.

2.2.1. Обслуживание электроустановок, наличие подготовленного персонала.

В нарушение пункта 1.2.3 и пункта 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (зарегистрированы Минюстом России 22 января 2003 г, № 4145 далее – ПТЭЭП), ответственный за электрохозяйство не назначен. В нарушение пункта 1.2.1 ПТЭЭП подготовленный электротехнический персонал, необходимый для обслуживания электроустановок отсутствует.

Договор на обслуживание электроустановок, со специализированной организацией, не заключён.

2.2.2. Техническое обслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция электроустановок.

Техническое обслуживание и ремонт электроустановок производится по мере выхода их из строя, график планово-предупредительных ремонтов отсутствует, нарушен пункт 1.6.3 ПТЭЭП.

2.2.3. Профилактические испытания электрооборудования.

Сроки проведения очередных профилактических испытаний электроустановок не соблюдаются, нарушен пункт 1.2.2 ПТЭЭП.